

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

АВМ-1164 Милливольтметр

2 независимых канала. Разрядность до 3 1/2. Измерение переменного напряжения (mV, V) в диапазоне 50 мкВ...300 В (5 Гц...3 МГц), мощности (-83 дБм...52 дБм). Индикация в dBmV, dBV, Vp-p. Наилучшее разрешение 0,001 мВ. Базовая погрешность 1,5%. Автом. и ручной выбор диапазона, Интерфейс RS-232, поддержка команд SCPI. ВФД дисплей. Габаритные размеры 106x260x375 мм. Вес около 3 кг

Гарантийный срок: 14 месяцев



Двухканальный милливольтметр **АВМ-1164** имеет разрешение 3 1/2 и предназначен для проведения измерений напряжения и мощности в лабораторных условиях с базовой погрешностью до 1,5%.

- Два независимых канала
- Частотный диапазон до 3 МГц
- Разрешение 3 1/2 разряда
- Наилучшее разрешение 0,001 мВ
- Базовая точность измерения 1,5%
- Автоматический или ручной выбор диапазона
- Интерфейс для связи с ПК RS-232

Технические характеристики

Параметр	Значение
Частотный диапазон	5 Гц...3 МГц
	3 мВ 0,001 мВ
	30 мВ 0,01 мВ
	300 мВ 0,1 мВ
Диапазоны измерения переменного напряжения	3 В 0,001 В
	30 В 0,01 В
	300 В 0,1 В

	мВ, В	50 мкВ...300 В
Измерение амплитуды	дБВ	-86 дБн...50 дБн (0 дБн = 1 В)
	дБм	-83 дБм...52 дБм (0 дБм = 1 мВт 600 Ом)
	Вп-п	140 мкВ...850 В
Максимальное входное напряжение	3 В...300 В	350 Вскз (5 Гц...5 МГц)
		350 Вскз (5 Гц...1 кГц)
	3 мВ...300 мВ	35 В скз (1 кГц...10 кГц) 10 Вскз (10 кГц...5 МГц)
Погрешность измерения (23 ± 5 °С)	5 Гц..10 Гц	± 2,5% +0,8%
	100 Гц...500 кГц	± 1,5% +0,5%
	500 кГц...2 МГц	± 2% +1%
	2 МГц...3 МГц	± 3% +1%
	3 МГц...5 МГц	± 4% +2%

- Питание 220 В±10% , 50 Гц±5%
- Максимальная потребляемая мощность 20 ВА
- Габаритные размеры 106x260x375 мм
- Вес около 3 кг

Стандартная комплектация

- Прибор
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковочная тара

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93