

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

АСМ-8003 Ваттметр (измеритель мощности)

Измерение мощности потребления до 6000 Вт (разрешение 1 Вт, точность 1%). TrueRMS. Измерения переменного напряжения 0-600 В (0,1 В / 0,3%), переменного тока 0,01-10 А (0,01 А / 0,3%), коэффициента мощности 0,01-1 (0,01 / 1%). Удержание показаний, макс. и мин. значения. Интерфейс RS-232/USB. ЖК дисплей (9999 отчетов, 21,8 x 8,5 мм, подсветка). Питание 9 В. Вес 398 г. Габаритные размеры 190x88x40 мм. Гарантийный срок: 14 месяцев.

Ваттметр потребляемой мощности АСМ-8003 - это портативный прибор для TrueRMS измерений потребляемой мощности, переменного напряжения и тока и коэффициента мощности.

- TrueRMS измерения потребляемой мощности, переменного напряжения и тока
- Микропроцессорное управление
- Большой дисплей: ЖК, 9999 отчетов, размер 21,8 x 8,5 мм, подсветка
- Одновременное отображение 2-х значений на дисплее
- Автоматический выбор диапазонов измерений
- Функция удержаний показаний на дисплее - HOLD
- Фиксация минимальных и максимальных значений
- Скорость измерения - 1 раз в секунду
- Автоматическая установка нуля
- Индикатор выхода за пределы измерения
- Индикатор разряда батареи
- Портативное исполнение
- Автономное питание
- Интерфейс для связи с ПК RS-232/USB



Технические характеристики

- Измерение мощности (TrueRMS)
Диапазон: 0...6000 Вт
Разрешение 1 Вт
Точность измерения $\pm(1\% + 5 \text{ Вт})$
- Измерение переменного напряжения (TrueRMS)
Диапазон: 0...600 В
Разрешение 0,1 В
Точность измерения $\pm(0,3\% + 0,3 \text{ В})$
- Измерение переменного тока (TrueRMS)
Диапазон: 0...10 А
Разрешение 0,01 А
Точность измерения $\pm(0,3\% + 0,03 \text{ А})$

- Измерение коэффициента мощности
Диапазон: 0...1
Разрешение 0,01
Точность измерения $\pm(1\% + 0,02)$
- Рабочая температура 0°C...50°C
- Питание 9В, батарея типа «Крона»
- Ток потребления 10 мА
- Масса 398 г
- Габариты 190x88x40 мм

Стандартная комплектация

- Прибор
- Измерительные провода - 2 (красный и черный)

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93