

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

ATE-9051 Шумомер

Шумомер в диапазоне частот от 30 до 130 дБ. 3 диапазона (30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ). Частота: 31,5...8000 Гц. Разрешение: 0,1 дБ. 2 режима работы: быстрый (125 мс) и медленный (1 с). 2 шкалы весовых коэффициентов: А и С. Удержание максимальных, минимальных и текущих значений. Точность 1,4 дБ. Сигнализация выхода за пределы. Аналоговый выход. USB интерфейс. Инновационный дизайн. Автоматический регистратор на 32700 значений. Питание 9 В или адаптер. Размеры: 278x76x50 мм. Масса: 350 г. Гарантийный срок: 14 месяцев.

Новый интегрирующий измеритель уровня звука имеет инновационный дизайн корпуса. Измеритель уровня звука имеет дополнительную функцию аналогового выхода и USB интерфейс для связи с компьютером. Встроенный конденсаторный микрофон обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц.

- переключаемое время интегрирования 125 мс (быстро) и 1 с (медленно)
- два типа амплитудно-частотной характеристики: тип А моделирует восприятие звука человеческим ухом, тип С используется для измерения истинных уровней шумов испытываемого оборудования
- индикатор выхода за верхний и нижний границы диапазона
- 4-х разрядный жидкокристаллический дисплей
- удержание максимальных, минимальных и текущих значений



- автоматический регистратор на 32700 значений
- автоотключение: 15 минут
- инновационный дизайн

Стандартная комплектация

- шумомер
- кейс
- защитная насадка от ветра на микрофон
- USB кабель
- отвертка для калибровки
- штатив
- батарея питания типа Крона 9 В
- сетевой адаптер DC 9 В
- руководство по эксплуатации

Технические характеристики

- диапазон измерений 30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ) и автоматический выбор диапазона (30...130 дБ)
- разрешение 0,1 дБ
- частотный диапазон: 31,5...8000 Гц
- 1/2 дюймовый электретный микрофон
- аналоговый выход:
переменное напряжение 1 Вскз;
постоянное напряжение 10 мВ/дБ
- Интерфейс: USB
- питание 9 В, батарея типа «Крона» или сетевой адаптер
- потребляемый ток 6 мА
- масса 350 г
- габаритные размеры: 278x76x50 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 110x290x400, вес 1,9 кг.



Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93