

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

АТК-1010 Токовые клещи

Диаметр охвата 42 мм. ЖКИ 1999 разрядов. Базовая погрешность 1%. Измерение постоянного напряжения до 1000 В; переменного напряжения до 750 В; переменного тока до 20/200/1000А; сопротивления до 200 Ом/ 2 кОм; температуры от -40°C до 750°C. Звуковая прозвонка цепи, ручной выбор диапазона, кнопка удержания показаний, подсветка.

Гарантийный срок: 25 месяцев.

Простые и очень удобные токовые клещи для измерения переменного тока, а также постоянного и переменного напряжения, электрического сопротивления и температуры.

Технические характеристики

Характеристика	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	1000 В	$\pm(1\% + 2)$
Переменное напряжение	750В	$\pm(1,2\% + 5)$
Переменный ток	20/200/1000А	$\pm(2\% + 5)$
Сопротивление	200 Ом/ 2 кОм	$\pm(1\% + 3)$
Измерение температуры:	-40°C ...750°C	$\pm(1\% + 3)$
Выбор диапазона:	ручной	
Удержание показаний:	Да	
Прозвонка цепей:	Да	
Диаметр охвата:	42 мм	
Разрядность дисплея:	1999	
Питание:	3x1,5 В (AAA)	
Габаритные размеры в упаковочной таре 140x60x260, вес 0,53 кг.		

Стандартная комплектация

- Токовые клещи
- Техническая документация
- Измерительные щупы

Дополнительная комплектация

- Измерительные соединительные кабели PTL904-1, PTL904-2, PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5, PTL907-1, PTL907-2, PTL908-1, PTL908-2, PTL908-3
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000V / 20A ACA-2106 (цвет синий)
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000V / 12A PTL909-5 (цвета: красный / черный)
- ACA-2308 – адаптер для проводов, не имеющих разъема
- Магнитный адаптер ACA-2207 для безопасной работы в электрощитовых
- Минищуп с острой подпружиненной тонкой контактной иглой ACA-2364
- Гнездо-адаптер ACA-2104 для многоразового временного впаивания в плату
- Переходник-шунт PTL-2172
- Универсальный набор аксессуаров ACA-2907
- Кейс пластиковый герметичный 37-1



АТК-1010 Токовые клещи - Вид спереди



АТК-1010 Токовые клещи - Вид слева



АТК-1010 Токовые клещи - Вид справа



АТК-1010 Токовые клещи - Аксессуары



АТК-1010 Токовые клещи - Измерительные щупы



АТК-1010 Токовые клещи - Термопара К-типа



АТК-1010 Токовые клещи - Измерение постоянного напряжения



АТК-1010 Токовые клещи - Измерение переменного напряжения



АТК-1010 Токовые клещи - Измерение переменного тока



АТК-1010 Токовые клещи -
Измерение сопротивления



АТК-1010 Токовые клещи -
Прозвонка цепи



АТК-1010 Токовые клещи -
Измерение температуры

Токовые клещи как инструмент массовых электрических измерений

За последние годы предложение на рынке электрической и электротехнической измерительной техники изменилось кардинальным образом. Если раньше токовые клещи считались чуть ли не «диковинным» прибором, то теперь без него не обойтись при большинстве электротехнических операций. Постоянное совершенствование измерительной техники естественным образом расширяло ассортимент и область применения токовых клещей.

Для этого прибора после его регистрации на сайте с указанием серийного номера доступно для загрузки/ прочтения:

Документация

- АТК-1010, АТК-2031, АТК-2035, АТК-2038 руководство по эксплуатации
Редакция: 160901 Дата изменения: 01.09.2016

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru