

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

АТК- 2021В Токовые клещи

Диаметр захвата 23 мм.. Постоянный и переменный ток 10 мА-200 А , постоянное и переменное напряжение 1 мВ/0,1 мВ-600 В, измерение сопротивления, емкости, частоты, коэф.заполнения. Режим тестирования диодов и прозвонки цепи. Одновременная регистрация мин, макс значений, удержание показаний. Диаметр захвата 23 мм. Баз. погр. 0,5%. ЖКИ 3 3/4разряда, графическая шкала. Питание 2 x 1,5 В. Габариты 183 x 63 x 35,6 мм, масса 190 г.

Гарантийный срок: 12 месяцев.



Компактный прибор, имеющий широкий набор функций и обеспечивающий высокую точность измерений. Благодаря своей универсальности, АТК-2021В позволяет заменить сразу несколько измерительных приборов при проверке или наладке электрических цепей.

- Диаметр охвата 23 мм
- Индикатор выхода за границы диапазона (OL)
- Скорость измерения 3 изм./с для цифровой шкалы, 30 изм./с для аналоговой шкалы
- Режим измерения частоты (фиксируемая чувствительность) и коэффициента заполнения
- Режимы тестирования диодов (проверки р-п переходов) и прозвонки неразрывности цепи
- Измерение температуры с отображением в °С или °F
- Установка «0» одним нажатием кнопки
- Функция удержания показаний (кроме режима прозвонки цепи)
- Одновременная регистрация максимального и минимального показаний(кроме режимов прозвонки цепи и измерения частоты)
- Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
- Автоматическое отключение прибора
- Габаритные размеры 183 x 63,6 x 35,6 мм
- 3³/₄ разрядный ЖКИ(4032 отсчетов)
- Входной импеданс (до 10 МОм)
- Питание 3 В (2 батареи 1,5 В)
- Масса 190 г

Технические параметры

Диапазон	Разрешение	Точность	Защита
Измерение постоянного тока			
40 А	10 мА	$\pm(1,5\% + 2 \text{ е.м.р.})$	DC 400 А
0-150 А	0,1 А	$\pm(1,5\% + 2 \text{ е.м.р.})$	
150-200 А	0,1 А	$\pm(1,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$	
Измерение переменного тока			
40 А	10 мА	$\pm(1,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$ 50/60 Гц $\pm(2,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$ 40-400 Гц	AC 400 А
0-150 А	0,1 А	$\pm(1,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$ 50/60 Гц $\pm(2,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$ 40-400 Гц	
150-200 А	0,1 А	$\pm(1,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$ 50/60 Гц $\pm(3,0\% + 3 \text{ е.м.р.})$ 40-400 Гц	
Измерение постоянного напряжения (автovyбор диапазонов, входной импеданс 5 МОм, кроме диапазона 400 мВ - 10 МОм)			
400 мВ	0,1 мВ	$\pm(1,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$	DC 800 В
4 В	0,001 В		
40 В	0,01 В		
400 В	0,1 В		
600 В	1 В		
Измерение переменного напряжения (автovyбор диапазонов, входной импеданс 5 МОм)			
4 В	0,001 В	$\pm(1,5\% + 5 \text{ е.м.р.})$	AC 800 В
40 В	0,01 В		
400 В	0,1 В		
600 В	1 В		
Измерение частоты (чувствительность фиксированная)			
1 - 100 кГц	0,001 - 100 Гц	$\pm(0,5\% + 2 \text{ е.м.р.})$	AC 600 В
Измерение сопротивления (автоматический и ручной выбор диапазонов)			
400 Ом	0,1 Ом	$\pm(1,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$	AC 600 В
4 кОм	1 Ом		
40 кОм	10 Ом		
400 кОм	100 Ом		
4 МОм	1 кОм		
40 МОм	10 кОм		
Измерение емкости (автоматический выбор диапазонов)			
40 нФ	10 пФ	$\pm(5\% + 0,2 \text{ нФ})$	AC 600 В
400 нФ	0,1 нФ	$\pm(3\% + 0,2 \text{ нФ})$	
4 мкФ	1 нФ		
40 мкФ	10 нФ		
400 мкФ	0,1 мкФ		
4000 мкФ	1 мкФ		

Измерение температуры (автоматический и ручной выбор диапазонов)			
-40°C - 0°C	0,1°C	±(2% + 5°C)	AC 600 В
0°C - 400°C	0,1°C	±(0,5% + 1°C)	
400°C - 1200°C	0,1°C	±(0,8% + 1°C)	
Прозвонка неразрывности цепи (звуковой сигнал ≤40 Ом)			
40 - 400 Ом	0,1 Ом	±(1,0% + 5 е.м.р.)	AC 600 В

Стандартная комплектация

- Прибор
- Щупы измерительные (2 шт.)
- Термопара К-типа
- Переходник для термопары
- Руководство по эксплуатации





Для этого прибора после его регистрации с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:

Документация

- АТК-2021В руководство по эксплуатации
Редакция: 150831 Дата изменения: 02.09.2015

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru